

Phase change recording apparatus having front and rear pulse changing means

Patent Number: US6044055
Publication date: 2000-03-28
Inventor(s): HARA MASAAKI (JP)
Applicant(s):: SONY CORP (JP)
Requested Patent: JP10091961
Application Number: US19970932069 19970917
Priority Number(s): JP19960245879 19960918
IPC Classification: G11B7/09
EC Classification: G11B7/125C, G11B7/00M2P, G11B19/04, G11B20/14A
Equivalents: CN1180888

Abstract

Where data are recorded onto a phase-change disk according to the MCAV (modified constant angular velocity) scheme to enable high-density recording and high-speed random access, marks and spaces are formed by using recording pulses having a front end pulse and a rear end pulse that are delayed so as to be suited to each of a low linear velocity zone and a high linear velocity zone. This is done by changing the pulse widths of the front end pulse and the rear end pulse by varying the positions of the rising edge and the falling edge of the front end pulse and the rear end pulse, respectively, that constitute the recording pulses. Thus, recording compensation suitable for each linear velocity is effected.

Data supplied from the **esp@cenet** database - 12

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-91961

(43) 公開日 平成10年(1998) 4月10日

(51) Int.Cl.⁶

G 1 1 B 7/00

11/10

識別記号

5 8 6

F I

G 1 1 B 7/00

11/10

L

5 8 6 B

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全 23 頁)

(21) 出願番号 特願平8-245879

(22) 出願日 平成8年(1996) 9月18日

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 原 雅明

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社内


(74) 代理人 弁理士 稲本 義雄

(54) 【発明の名称】 データ記録装置およびデータ記録方法、並びに記録媒体

(57) 【要約】

【課題】 高密度記録および高速ランダムアクセスを可能にする

【解決手段】 相変化ディスクに対して、データを、MCAV (Modified Constant Angular Velocity) 方式で記録する場合において、線速度が低速のゾーンにおいては、図2 (C) に示す記録ハルスにしたがって、また、線速度が高速のゾーンにおいては、図2 (D) に示す記録ハルスにしたがってマークスペースを形成する。即ち、図2 (C) または図2 (D) において点線が示すように、記録ハルスを構成する始端ハルスまたは終端ハルスそれぞれの立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジの位置を、ゾーンに対応して変化させることにより、それぞれのハルス幅を変化させることにより、各線速度に適合した記録密度を施す。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 始端ハルス、フーストハルス、および終端ハルスを合成して得られる記録ハルスにしたがって、データを記録媒体に記録するデータ記録装置であって、

前記始端ハルスの始端エッジの位置を変化させることにより、そのハルス幅を変化させる始端ハルス変化手段と、

前記終端ハルスの終端エッジの位置を変化させることにより、そのハルス幅を変化させる終端ハルス変化手段とを備えることを特徴とするデータ記録装置。

【請求項2】 前記記録ハルスにしたがって、前記記録媒体にマークとスペースを形成することにより、前記データを記録する記録手段をさらに備え、

前記始端ハルス変化手段または終端ハルス変化手段それぞれは、前記記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、前記始端エッジまたは終端エッジの位置を変化させることを特徴とする請求項1に記載のデータ記録装置。

【請求項3】 前記始端ハルス変化手段または終端ハルス変化手段それぞれは、前記データに基づいて、前記始端エッジまたは終端エッジの位置を変化させることを特徴とする請求項1に記載のデータ記録装置。

【請求項4】 1クロックに対応するハルス幅を1とするとき、

前記始端ハルス変化手段または終端ハルス変化手段それぞれは、前記始端ハルスまたは終端ハルスのハルス幅を、 $0.5T$ 乃至 $1.5T$ の範囲で変化させることを特徴とする請求項1に記載のデータ記録装置。

【請求項5】 始端ハルス、フーストハルス、および終端ハルスを合成して得られる記録ハルスにしたがって、データを記録媒体に記録するデータ記録方法であって、

前記始端ハルスの始端エッジの位置を変化させることにより、そのハルス幅を変化させるとともに、前記終端ハルスの終端エッジの位置を変化させることにより、そのハルス幅を変化させることを特徴とするデータ記録方法。

【請求項6】 始端ハルス、フーストハルス、および終端ハルスを合成して得られる記録ハルスにしたがって、マークとスペースを形成することによりデータが記録された記録媒体であって、

前記始端ハルスの始端エッジの位置が変化され、そのハルス幅が変化されており、

前記終端ハルスの終端エッジの位置が変化され、そのハルス幅が変化されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項7】 1クロックに対応する記録ハルスにしたがって、マークとスペースを記録媒体に形成することにより、前記データを記録するデータ記録装置であって、

前記データの始端をその終端とする、1クロック分ハル

ルス幅の始端ハルスを生成する始端ハルス生成手段と、前記データの終端をその終端とする、1クロック分ハルス幅の終端ハルスを生成する終端ハルス生成手段と、

前記データを、第1の遅延量 x だけ遅延する第1の遅延手段と、

所定量のクロックだけ時間的に先行する前記データを、第2の遅延量 y だけ遅延する第2の遅延手段と、

前記始端ハルス生成手段、終端ハルス生成手段、並びに第1および第2の遅延手段の出力を論理演算すること

10 で、前記記録ハルスを生成する記録ハルス生成手段とを備え、

1クロックに対応するハルス幅を1とするとともに、前記記録ハルスのHまたはLレベルのうちの一方をMと、他方をSと表すとき、長さが nT のマーク（但し、 n は整数）に対応する前記記録ハルスが、式 $xS + (1.5 - x)M + (n-2)(0.5S + 0.5M) + yM + (0.5 - y)S$ 、または式 $xS + (1.5 - x)M + (n-3)(0.5S + 0.5M) + 0.5S + yM + (1.0 - y)S$ で表されることを特徴とするデータ記録装置。

20 【請求項8】 前記第2の遅延手段が、1クロックまたは1クロックだけ時間的に先行する前記データを遅延するとき、長さが nT のマークに対応する前記記録ハルスが、式 $xS + (1.5 - x)M + (n-2)(0.5S + 0.5M) + yM + (0.5 - y)S$ 、または式 $xS + (1.5 - x)M + (n-3)(0.5S + 0.5M) + 0.5S + yM + (1.0 - y)S$ でそれぞれ表されることを特徴とする請求項7に記載のデータ記録装置。

【請求項9】 前記第1または第2の遅延量 x または y は、 0 乃至 $0.5T$ の範囲の値であることを特徴とする請求項7に記載のデータ記録装置。

30 【請求項10】 前記記録ハルス生成手段は、クロック、前記始端ハルス生成手段、および終端ハルス生成手段の出力の論理和を演算する第1の演算手段と、前記第1および第2の遅延手段の出力の論理積を演算する第2の演算手段とを有することを特徴とする請求項7に記載のデータ記録装置。

【請求項11】 前記第1または第2の遅延量 x または y それぞれを適応的に設定する遅延量決定手段をさらに備えることを特徴とする請求項7に記載のデータ記録装置。

40 【請求項12】 前記記録ハルスにしたがって、前記記録媒体にマークとスペースを形成することにより、前記データを記録する記録手段をさらに備え、

前記遅延量決定手段は、前記記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、前記第1または第2の遅延量 x または y のいずれかを設定することを特徴とする請求項11に記載のデータ記録装置。

【請求項13】 前記記録ハルスにしたがって、前記記録媒体にマークとスペースを形成することにより、前記データを記録する記録手段をさらに備え、

前記遅延量決定手段は、前記記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、前記第1または第2の遅延量 x または y のいずれかを設定することを特徴とする請求項11に記載のデータ記録装置。

【請求項14】 前記記録ハルスにしたがって、前記記録媒体にマークとスペースを形成することにより、前記データを記録する記録手段をさらに備え、

前記遅延量決定手段は、前記記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、前記第1または第2の遅延量 x または y のいずれかを設定することを特徴とする請求項11に記載のデータ記録装置。

【請求項15】 前記記録ハルスにしたがって、前記記録媒体にマークとスペースを形成することにより、前記データを記録する記録手段をさらに備え、

前記遅延量決定手段は、前記記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、前記第1または第2の遅延量 x または y のいずれかを設定することを特徴とする請求項11に記載のデータ記録装置。

【請求項16】 前記記録ハルスにしたがって、前記記録媒体にマークとスペースを形成することにより、前記データを記録する記録手段をさらに備え、

前記遅延量決定手段は、前記記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、前記第1または第2の遅延量 x または y のいずれかを設定することを特徴とする請求項11に記載のデータ記録装置。

【請求項17】 前記記録ハルスにしたがって、前記記録媒体にマークとスペースを形成することにより、前記データを記録する記録手段をさらに備え、

前記遅延量決定手段は、前記記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、前記第1または第2の遅延量 x または y のいずれかを設定することを特徴とする請求項11に記載のデータ記録装置。

【請求項18】 前記記録ハルスにしたがって、前記記録媒体にマークとスペースを形成することにより、前記データを記録する記録手段をさらに備え、

【請求項13】 前記遅延量設定手段は、前記データに基いて、前記第1または第2の遅延量 x または y をそれぞれ設定することを特徴とする請求項11に記載のデータ記録装置。

【請求項14】 少なくとも、前記始端パルス生成手段、終端パルス生成手段、第1および第2の遅延手段、並びに記録パルス生成手段が1チップ化されていることを特徴とする請求項7に記載のデータ記録装置。

【請求項15】 前記第1および第2の遅延手段は、インバータから構成されることを特徴とする請求項7に記載のデータ記録装置。

【請求項16】 所定の遅延量に必要な前記インバータの段数を測定するための測定手段をさらに備えることを特徴とする請求項15に記載のデータ記録装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、データ記録装置およびデータ記録方法、並びに記録媒体に関する。特に、例えば、相変化ディスクなどの記録媒体にマークとスペースを形成することによって、データを記録する場合に用いて好適なデータ記録装置およびデータ記録方法、並びに記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】次世代の高密度記録媒体として、相変化ディスクが注目されている。相変化ディスクへの情報の記録は、図14に示すように、所定の融点以上（例えば、600度程度）に加熱して急冷するとアモルファス状態となり、また、融点以下（例えば、400度程度）に加熱して徐々に冷却すると再結晶化する記録膜の性質（相変化）を利用して行われ、情報の再生は、アモルファスと結晶とで異なる反射率を利用して行われる。ここで、アモルファスまたは結晶部分それぞれは、通常、マークまたはスペースと呼ばれ、従って、相変化ディスクへの情報の記録は、そこに情報に対応するマークとスペースが形成されることによって行われるということになる。

【0003】ところで、例えば、ミニディスク（商標）などに代表される光磁気ディスクに対しては、磁界変動方式によってダイレクトオーバーライトが可能であるが、高密度記録・再生が困難となる。一方、光変動方式によれば、高密度記録・再生を行うことが可能であるが、ダイレクトオーバーライトを実現するには、特殊な記録膜を用いる必要がある。

【0004】これに加えて、相変化ディスクには、図15に示すように、レーザー光を照射する（消去）モードと高い光（記録・再生モード）とに切り換えることができるマークとスペースを形成することによって、既に記録されているデータの消去と、新たなデータの記録とを容易に行うことができ、かつオーバーライトを容易に実現することができる。この場合、データの再生は、記録膜の相変化を認

さない程度の低パワー（再生レベル）のレーザー光を照射することによって行われる。即ち、アモルファス状態であるマークと結晶状態のスペースとをレーザー光（再生光）によって照射することによって得られて反射光の光量に基づいて、データの再生が行われる。

【0005】相変化ディスクには、上述したように、容易にダイレクトオーバーライトを行うことができる他、光磁気ディスクと比較して、（1）ピックアップ（光ピックアップ）の構造が簡単、（2）再生信号が大きく、C/Nが高い、（3）記録層の熱伝導度が小さく、消去動作温度が高いため、隣接トラックのマークどうしの影響を及ぼしあわずに、トラックの高密度化が可能、

（4）データの再生を反射光の強さだけでなく、反射光の位相差を利用して行うことにより、微細なマークの信号強度を大きくすることができる、などの高密度化しやすい利点がある。

【0006】なお、相変化ディスクへのデータの記録は、純粋な熱記録であり、従って、高密度記録を実現するためには、マークの消去、消去を行うときの熱の管理が最も重要となる。

【0007】相変化ディスクに対するデータの記録方式としては、様々な長さのマークおよびスペースを形成することにより、その両方の長さに対して情報を割り当てたマークエッジ記録方式がある。このマークエッジ記録方式によれば、比較的長いマークを形成するために、記録レベルのレーザー光が長時間照射される場合があるが、この場合、記録膜の蓄熱効果により、マークの後半部分ほど、ディスク半径方向の幅が大きくなった、変型のマークが形成される。このような変型のマークを再生すると、その終端部でのエラーも、理想的な位置からずれるため、エラーレートが増加する。

【0008】そこで、マークの後半部分において、半径方向の幅が広がらないように、レーザー光を発するレーザーダイオードなどの発光手段を、パルス列で駆動することにより、マークの後半部分に照射光量を削ぐ記録方式Aがある。

【0009】この記録方式Aによれば、図16（A）に示すように、1クエーク（マーク・スペース）に対応するパルス幅を T とするとき、長さが nT のマーク（但し、 n は整数）は、次式で与えられる信号 A によってレーザーダイオードを駆動することにより形成される（以下、適宜、レーザーダイオードなどの発光手段を駆動するための信号を記録パルスと呼ぶ）。

【0010】

$$A = 1.5M + G + 2 \cdot (0.5S + 0.5M + 0.5S + \dots + 1)$$

但し、 M は、長さ T のHレベルを意味し、 S は、長さ T のLレベルを意味する。 M を1とすると、 S をHレベルに対して良い。

【0011】従って、マーク（図16（B）の左側）は、 $2MT$ である場合、即ち、 $n = 2$ の場合、式（1）は

ら、1、5M+0、5Sの記録パルスA（1、5TのH）と0（記録：0）と0、5TのL（消去：0）と1とによって、レーザダイオードが駆動される（図16（C））。また、マーク（図16（B））は、例えば、3Mである場合、即ち、n=3の場合、1、5M+0、5S+0、5M+0、5Sの記録パルスAによって、レーザダイオードが駆動される（図16（C））。さらに、データ（図16（B））が、例えば、5Mである場合、即ち、n=5の場合、1、5M+3（0、5S+0、5M）+0、5S（=1、5M+0、5S+0、5M+0、5S+0、5M+0、5S+0、5M+0、5S）の記録パルスAによって、レーザダイオードが駆動される（図16（C））。

【0012】なお、記録方式Aにおいて（後述する記録方式Bについても同様）、データのnSの部分についての記録パルスAは、そのままnSとされる。

【0013】しかしながら、記録方式Aでは、マークの後半部分で照射光量が弱くなるため、その終端部分のエッジが熱的に不安定になり、特に、記録時の暴速度が高速である場合には、その位置の変動が顕著になる課題があった。

【0014】そこで、例えば、「相変化ディスク用高速記録シート・高密度記録方式の検討」、古宮 他、テレビジョン学会技術報告、IIE Technical Report Vol. 17, No. 79, PP. 7-12, VIR'93-83, (Dec. 1993)（以下、文献1という）や、特開平6-295440号公報（以下、文献2という）、特開平7-129959号公報（以下、文献3という）などには、マークの終端部分に、ある程度の充量を照らす記録方式Bが開示されている。

【0015】この記録方式Bによれば、長さがnTのマークが、次式で示される記録パルスBによってレーザダイオードを駆動することにより形成される。

【0016】
$$\Lambda: 1.0M + 0.2(0.5S + 0.5M + 0.5M + 0.5S + \dots) \quad (2)$$

【0017】従って、データ（図16（B））が、例えば、2Mである場合、即ち、n=2の場合、式（2）から、1、0M+0、5M+0、5S+1、5M+0、5Sの記録パルスBによって、レーザダイオードが駆動される（図16（D））。また、データ（図16（B））が、例えば、3Mである場合、即ち、n=3の場合、1、0M+0、5S+0、5M+0、5M+0、5S+1、0M+0、5S+1、0M+0、5Sの記録パルスBによって、レーザダイオードが駆動される（図16（D））。さらに、データ（図16（B））が、例えば、5Mである場合、即ち、n=5の場合、1、0M+3（0、5S+0、5M）+0、5M+0、5S+1、0M+0、5S+0、5M+0、5S+0、5M+0、5S+0、5M+0、5S+0、5M+0、5Sの記録パルスBによって、レーザダイオードが駆動される（図16（D））。

【0018】しかしながら、記録方式Bによる場合でも、

いても、例えば、2Tや3Tなどの短いマークやスペースが形成される部分、特に、短いスペースを形成する部分においては、形成が不十分で、その結果として、理想的な位置に形成されず、これにより、エラーレートが増加する課題があった。

【0019】そこで、上述の文献1および3などでは、短いマークおよびスペースに対応するデータを検出し、そのようなデータに対応する記録パルスについては、その始端部分のエッジと、終端部分のエッジの位置を変化させることにより、熱汚染などに起因するエッジの位置ずれを補償して記録を行う方法（記録補償方法）が開示されている。

【0020】図17は、そのような記録補償を行う、従来の記録補償回路の一例の構成を示している。

【0021】始端パルスジェネレータ101、ゲートジェネレータ102、終端パルスジェネレータ103、およびマーク/スペース長検出器104には、記録すべき情報を変調した変調データ（図16（B））が供給されるようになっている。

【0022】ここで、変調データは、例えば、（1、7）RLL（Run Length Limited）とNRZI（Non Return to Zero Inverted）とを組み合わせて、情報を変調することにより得られるものであり、従って、変調データには、孤立した反転は存在しない。また、その最小反転幅または最大反転幅は、それぞれ2または8である（従って、この場合、式（2）におけるnは、2乃至8の範囲の値となる）。

【0023】始端パルスジェネレータ101では、変調データの立ち上がりエッジから0、5Tだけ離れた位置から立ち上がり、パルス幅が1Tの始端パルス（式（2）における右辺の第1項1、0M）に対応するパルス）が生成され、デマルチプレクサ108を介して、ORゲート110に供給される。

【0024】また、ゲートジェネレータ102では、変調データの立ち上がりエッジから0、5Tだけ離れた位置から立ち上がり、パルス幅がnに対応するパルス幅のマーク信号が生成され、ANDゲート109の一方の入力端に供給される。ANDゲート109の他方の入力端にはクロック（図16（A））が供給されており、ANDゲート109では、クロックパルス信号との論理積が演算されて、これにより、ANDゲート109においては、マークパルス（式（2）における右辺の第2項（n-2）（0、5S+0、5M）から、最後0、5Mを除いたもの）に対応するパルス）が生成され、ORゲート110に供給される。

【0025】さらに、終端パルスジェネレータ103では、変調データの立ち上がりエッジから離れた位置で立ち上がり、パルス幅が1Tの終端パルス（式（2）における右辺の第3項（n-2）（0、5S+0、5M）の最後0、5Mと、第3項0、5Mとを合わせたもの）に対応するパルス）が生成され、デマルチプレクサ108を介して、ORゲート110に供給される。

て、ORゲート110に供給される。

【0026】ORゲート110では、始端ハルス、サーボハルス、および終端ハルスが論理和演算され、その結果、式(2)で与えられる記録ハルスB(式1の(D))が生成されて出力される。

【0027】一方、マークススペース抽出器104では、変調データから、例えば、2Tや3Tなどの短いマークおよびスペースに対応するものが検出され、その検出結果が、セクタ105および106に供給される。セクタ105または106では、マークススペース長抽出器104からの検出結果に基づいて、始端ハルスまたは終端ハルスを遅延する遅延量が決定され、ゲイレイライン108または109にそれぞれ供給される。

【0028】ゲイレイライン108または109それぞれでは、始端ハルスまたは終端ハルスが、セクタ105または106から供給される遅延量で遅延されて出力される。

【0029】以上のようにして、短いマークおよびスペースに対応するデータに対応する記録ハルスにおいて、その始端部分のエッジと、終端部分のエッジの位置が変化され、これにより、熱干渉などに起因するエッジの位置ずれの記録補償が行われる。

【0030】

【発明が解決しようとする課題】ところで、光ディスクや光磁気ディスクなどには、CAV (Constant Angular Velocity) 方式で、データが記録される。CAV方式では、角速度(ディスクの回転速度)が一定であるため、データレートが一定であれば、線密度は、ディスクの内周側では高く、また、外周側では低くなり、その結果、全体としての記録容量は小さくなる。

【0031】これに対して、CLV (Constant Linear Velocity) 方式でデータを記録する場合においては、線速度が一定であるため、データレートが一定であれば、線密度も一定となり、その結果、全体としての記録容量を大きくすることができる。しかしながら、CLV方式では、ディスクが回転運動するときにディスクの回転数を、その最内周から最外周に向けて連続的に変化させる必要があり、制御が複雑になる。

【0032】そこで、一定の角速度で回転運動すれば良い。即ち、制御が簡単であるというCAV方式の利点と、記録容量を大きくすることができるというCLV方式の利点の両方を兼ね備えた方式として、MC AV (Modified CAV) (MZ - CAV) (Multi Zone CAV) 方式がある。

【0033】MC AV方式では、CAV方式と同様に、一定の角速度で回転運動が行われる。ディスクが、その最内周から最外周に向けて、緩やかに速度が50%程度変化するゾーンに分割されており、本発明の方式では、データレートを高めて記録が行われる。データレートは、各ゾーンで最内周における線密度が一定になる

ように制御され、これにより、CLV方式と同様に、記録容量を大きくすることができるようになっている。

【0034】但し、ディスクには、一定角速度で回転が行われる中、記録補償が施されず、一定の記録補償で対応することのできる、線速度が一定のCLV方式を採用するのが好ましい。即ち、相変化ディスクのデータの記録は、純粋な熱記録であるから、線速度が一定であれば、一定の記録補償を施せば済む。

【0035】しかしながら、CLV方式では、トラバース(トラックジャンプ)した場合には、ディスクの回転速度を、トラバース前の位置に適した値から、トラバース後における位置に適した値に変化させる必要があり、それまでデータの再生を開始することができない。このため、ビデオテープなどのテープ状の記録媒体と比較した場合、ディスクの重要な特徴であるランダムアクセスの速度が低いという欠点がある。

【0036】そこで、このような欠点により、相変化ディスクの用途が限定されるのを防止するため、記録容量が大きい、高速なランダムアクセスが可能なMC AV方式を採用する方法がある。

【0037】しかしながら、MC AV方式では、最内周から最外周に向けて線速度が変化するため、一定の記録補償で対応することが困難であった。

【0038】本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、線速度に対応した記録補償を容易に施すことができるようにするものである。

【0039】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載のデータ記録装置は、始端ハルスの始端エッジの位置を変化させることにより、そのハルス幅を変化させる始端ハルス変化手段と、終端ハルスの終端エッジの位置を変化させることにより、そのハルス幅を変化させる終端ハルス変化手段とを備えることを特徴とする。

【0040】請求項3に記載のデータ記録方法は、始端ハルスの始端エッジの位置を変化させることにより、そのハルス幅を変化させるとともに、終端ハルスの終端エッジの位置を変化させることにより、そのハルス幅を変化させることを特徴とする。

【0041】請求項4に記載の記録媒体は、始端ハルスの始端エッジの位置が変化され、そのハルス幅が変化されており、終端ハルスの終端エッジの位置が変化され、そのハルス幅が変化されていることを特徴とする。

【0042】請求項7に記載のデータ記録装置は、データの始端をその始端とする、1トラック分のハルス幅で始端ハルスを生成する始端ハルス生成手段と、データの終端をその終端とする、1トラック分のハルス幅で終端ハルスを生成する終端ハルス生成手段と、データを第1の遅延量だけ直進する第1の遅延手段と、遅延量だけバックを、時間的に遅らせるデータを、第2の遅延量だけ直進する第2の遅延手段と、終端ハルスを生成する

段、終端パルス生成手段、並びに第1および第2の遅延手段の出力を論理演算すること、記録パルスを生成する記録パルス生成手段とを備え、1クロック分に対応するパルス幅を1・5xのとき、記録パルスのHまたはLレベルのうちの一方をMと、他方をSと表すとき、長さがn-1のマーク（但し、nは整数）に対応する記録パルスが、式 $xS + (1.5 - x)M + (n-2) \cdot (0.5S + 0.5M) + yM + (0.5 - y)S$ 、または式 $xS + (1.5 - x)M + (n-3) \cdot (0.5S + 0.5M) + 0.5S + yM + (1.0 - y)S$ で表されることを特徴とする。

【0043】請求項1に記載のデータ記録装置においては、始端パルス変化手段は、始端パルスの始端エッジの位置を変化させることにより、そのパルス幅を変化させ、終端パルス変化手段は、終端パルスの終端エッジの位置を変化させることにより、そのパルス幅を変化させるようになされている。

【0044】請求項5に記載のデータ記録方法においては、始端パルス/始端エッジの位置を変化させることにより、そのパルス幅を変化させるとともに、終端パルスの終端エッジの位置を変化させることにより、そのパルス幅を変化させるようになされている。

【0045】請求項6に記載の記録媒体においては、始端パルスの始端エッジの位置が変化され、そのパルス幅が変化されており、終端パルスの終端エッジの位置が変化され、そのパルス幅が変化されている。

【0046】請求項7に記載のデータ記録装置においては、始端パルス生成手段は、データの始端をその始端とする、1クロック分のパルス幅の始端パルスを生成し、終端パルス生成手段は、データの終端をその終端とする、1クロック分のパルス幅の終端パルスを生成するようになされている。第1の遅延手段は、データを、第1の遅延量xだけ遅延し、第2の遅延手段は、所定量のクロック分、時間的に先行するデータを、第2の遅延量yだけ遅延するようになされている。記録パルス生成手段は、始端パルス生成手段、終端パルス生成手段、並びに第1および第2の遅延手段の出力を論理演算すること、記録パルスを生成するようになされており、1クロック分に対応するパルス幅を1・5xのとき、記録パルスのHまたはLレベルのうちの一方をMと、他方をSと表すとき、長さがn-1のマーク（但し、nは整数）に対応する記録パルスが、式 $xS + (1.5 - x)M + (n-2) \cdot (0.5S + 0.5M) + yM + (0.5 - y)S$ 、または式 $xS + (1.5 - x)M + (n-3) \cdot (0.5S + 0.5M) + 0.5S + yM + (1.0 - y)S$ で表されるようになされている。

【0047】

【発明の実施の形態】以上、本発明の実施形態を説明したが、その前に、特許請求の範囲に記載の発明の各手段（以下、実施例）の対応関係を明らかにするため、各

手段の後の括弧内は、対応する実施例（但し、一例）を付加して、本発明の特徴を記述する一次項となっている。

【0048】以下、請求項1に記載のデータ記録装置は、始端パルス、バーミパルス、および終端パルスを合成して得られる記録パルスにしたがって、データを、記録媒体に記録するデータ記録装置であって、始端パルスの始端エッジの位置を変化させることにより、そのパルス幅を変化させる始端パルス変化手段（例えば、図3

10 にはパルス発生器16、プログラマブルタイミングライン18、および記録信号発生器21など）、終端パルスの終端エッジの位置を変化させることにより、そのパルス幅を変化させる終端パルス変化手段（例えば、図3にはパルス発生器16、プログラマブルタイミングライン17、および記録信号発生器21など）を備えることを特徴とする。

【0049】請求項2に記載のデータ記録装置は、記録パルスにしたがって、記録媒体にマークとスペースを形成することにより、データを記録する記録手段（例えば、図1に示すヘッド3など）をさらに備え、始端パルス変化手段または終端パルス変化手段それぞれが、記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、始端エッジまたは終端エッジの位置を変化させることを特徴とする。

【0050】請求項7に記載のデータ記録装置は、データに対応する記録パルスにしたがって、マークとスペースを記録媒体に形成することにより、データを記録するデータ記録装置であって、データの始端をその始端とする、1クロック分のパルス幅の始端パルスを生成する始端

30 パルス生成手段（例えば、図7に示すDEF-1Dクリップ回路47）、5.2および5.4、並びにANDゲート5.6など）と、データの終端をその終端とする、1クロック分のパルス幅の終端パルスを生成する終端パルス生成手段（例えば、図7に示すDEF-5.1または5.2、並びにANDゲート5.6など）、データを、第1の遅延量xだけ遅延する第1の遅延手段（例えば、図7に示すクランプ回路47、タイミングライン18など）と、所定量のクロック分、時間的に先行するデータを、第2の遅延量yだけ遅延する第2の遅延手段（例えば、図7に示すクランプ回路47、タイミングライン17など）と、始端パルス生成手段、終端パルス生成手段、並びに第1および第2の遅延手段の出力を論理演算すること、記録パルスを生成する記録手段（例えば、図7に示すORゲート5.5またはANDゲート5.6.1および5.6.2など）を備え、1クロック分に対応するパルス幅を1・5xのとき、記録パルスのHまたはLレベルのうちの一方をMと、他方をSと表すとき、長さがn-1のマーク（但し、nは整数）に対応する記録パルスが、式 $xS + (1.5 - x)M + (n-2) \cdot (0.5S + 0.5M) + yM + (0.5 - y)S$ 、または式 $xS + (1.5 - x)M + (n-3) \cdot (0.5S + 0.5M) + 0.5S + yM + (1.0 - y)S$ で表されるようになされている。

$(n-3)(0.5S+0.5MD)+0.5S+yM+(1.0-y)S$ で表されることを特徴とする。

【0051】請求項10に記載のデータ記録装置は、記録パルス生成手段、クロック、始端パルス生成手段、および終端パルス生成手段の出力の論理和を演算する第1の演算手段（例えば、図7に示すORゲート58など）と、第1および第2の遅延手段の出力の論理積を演算する第2の演算手段（例えば、図7に示すANDゲート61など）と、第1および第2の演算手段の出力の論理積を演算する第3の演算手段（例えば、図7に示すANDゲート62など）とを有することを特徴とする。

【0052】請求項11に記載のデータ記録装置は、第1または第2の遅延量 x または y それぞれを適応的に設定する遅延量設定手段（例えば、図3に示すマイコン（マイクロコンピュータ）11など）をさらに備えることを特徴とする。

【0053】請求項12に記載のデータ記録装置は、記録パルスにしたがって、記録媒体にマークとスペースを形成することにより、データを記録する記録手段（例えば、図1に示すヒックアップ3など）をさらに備え、遅延量設定手段が、記録媒体と記録手段との間の相対速度に基づいて、第1または第2の遅延量 x または y それぞれを設定することを特徴とする。

【0054】請求項16に記載のデータ記録装置は、所定の遅延量に必要なインプットの段数を測定するための測定手段（例えば、図10に示すDEF81、単位遅延素子82、ORゲート83、セレクタ84、86、NOTゲート87、およびRSFF（RSフリップフロップ）88など）をさらに備えることを特徴とする。

【0055】なお、勿論この記載は、各手段を上記したものに限定することを意味するものではない。

【0056】図1は、本発明を適用したディスクドライブの一実施例の構成を示している。

【0057】ディスク1は、例えば、前述したような相変化ディスクまたは磁気ディスク2によって回転駆動される。スピンモータ2は、スピンドルモータ3から構成されており、ディスク1を一定の回転速度（回転数）で回転駆動する。

【0058】ディスク1の回転軸に対しては、一方の記録パルス（例えば、3記述）のように、（1、7）RLLとNRZ1とを組み合わせた変調方式により変調した変調データが記録回路4に供給される。記録回路4では、その変調データが供給される記録パルスによって、記録補償を施すための補償データ（ヒックアップ3に供給されるヒックアップ3は、その内蔵するサービスマータなどの発光手段で記録パルスにしたがって駆動することにより、ディスク1に対しては、記録パルスに相当する、図15に説明したようなパルス（例えば、光の照射）を記録回路4に供給されたデータに対応するパルス（例えば、パルス）を形成されること（例えば、マーク

エッジ記録方式によりデータが記録される。

【0059】一方、データの再生時においては、ヒックアップ3は、ディスク1に対して、再生用のレーザー光が照射される一方の反射光が受光される。さらに、ヒックアップ3では、受光された反射光が光電変換され、その結果得られるRF（Radio Frequency）信号が再生回路5に供給される。再生回路5では、RF信号に所定の処理が施され、変調データが再生されて出力される。この変調データは、図示せぬ復調回路において復調され、元のデータとされる。

【0060】なお、本実施例においては、ディスク1は、例えば、その最内周から最外周にかけて、幾つか（例えば、50程度など）のゾーンに分割されており、外周側のゾーンほど、データビットを高くして記録が行われる。ゾーンとは、各ゾーンの最内周における線密度が一定になるように制御されるようになされており、従って、ここでは、ディスク1に対して、MC/AV方式によりデータの記録・再生が行われるようになされている。

20 【0061】次に、図2を参照して、図1の記録回路4における記録補償について説明する。

【0062】図2は、図16と同様の波形状であり、前述したように、式（1）または（2）によって表現される記録方式AまたはBによれば、図2（A）に示すようなクロックの下で、同図（B）に示すような変調データが与えられた場合、同図（C）または（D）に示すような記録パルスAまたはBがそれぞれ生成される。

【0063】ここで、記録方式Aによれば、前述したように、ディスク1の線速度、即ち、ディスク1とヒックアップ3との相対速度が高速である場合、マークのエッジの位置の変動が顕著になるが、線速度が低速である場合（例えば、 4 m/s （メートル/秒）程度）には、そのようなことがなく、従って低線速度に向いていることが知られている。一方、記録方式Bは、線速度が低速な場合には向いているが、高速な場合（例えば、 10 m/s 程度）に向いていることが知られている。

【0064】従って、MC/AV方式のように、最内周から最外周に向かって線速度が低速から高速に変化する場合には、記録パルスA、記録方式Aにより得られるものを、記録方式Bにより得られるものに变化させるようにすれば、線速度に対応した記録補償を施すことができる。

40 【0065】ここで、記録回路4は、図2（C）において低速で示すように、記録方式Aによる記録パルスAを構成する始端パルスまたは終端パルスそれぞれを独立に与えられるように構成されている。この位置を変化させることにより、それぞれのパルス幅を変化させることができる。記録パルスA、変調データ（例えば、マーク）に対して変化させるようになされている。あるいは、一方、記録回路4は、図2（D）において点線で示すよう

に、記録方式Bによる記録ハルスBを構成する始端ハルスまたは終端ハルスそれぞれが出力されるように、また、立ち上がりエッジを位置変化するものにより、データのレベルを逐次変化するものにより、データのレベルを変化させ、これにより、記録ハルスBの速度、即ち、例えば、ゾーンに対応して変化させるようになされている。

【0066】次に、図3は、図1の記録回路4の構成例を示している。

【0067】マイコン11は、各種の信号（CS、WR、OW、AB〔15:0〕、CLK、D〔7:0〕、Z〔7:0〕なり）により、記録回路4を構成する各ブロックを制御するようになされている。ここで、例えば、データD〔7:0〕という表記は、データDの第0乃至第7ビットを意味する。従って、データDが8ビットで構成される場合、データD〔7:0〕は、データDそのものを表す。また、例えば、データD〔0〕という表記は、データDの第0ビットを意味する。なお、第0ビットは、例えば、LSB（最下位ビット）を表すものとする。

【0068】即ち、マイコン11は、RAM（Random Access Memory）15に対して、データD〔7:0〕の読み書きを行う場合、例えば、通常はレベルになっているチップセレクト信号CSをHレベルにするようになされている。また、マイコン11は、RAM15にデータDを書き込む場合、またはデータDを読み出す場合、ライト信号WRを、それぞれHまたはLレベルにするようになされている。さらに、マイコン11は、ダイレクトオーバーライトを行うかどうか、即ち、変調データの記録を行うかどうかを示すオーバーライト信号OWを出力するようになされている。

【0069】また、マイコン11は、RAM15に対してデータを読み書きする場合、そのアドレスを指定するためのアドレス信号AB〔15:0〕を出力するようになされている。さらに、マイコン11は、記録回路4を構成するブロックのうち必要なのは、クロックCLKを供給するようになされている。また、マイコン11は、RAM15に書き込むべきデータD〔7:0〕を出力するときは、RAM15から読み出されたデータD〔7:0〕を受信するようになされている。さらに、マイコン11は、シフトレジスタ3のシーケンスを制御しているゾーンを抽出し、そのゾーンを表すゾーンデータZ〔7:0〕を出力するようになされている。

【0070】なお、図3の実施例においては、例えば、アドレス信号AB〔15:0〕は15ビットの信号、データD〔7:0〕およびゾーンデータZ〔7:0〕は8ビットの信号となっている。

【0071】コントローラ12には、マイコン11から、チップセレクト信号CS、ライト信号WR、およびオーバーライト信号OWが、その入力端子CS、WR、WR、WR、またはOW、OWにそれぞれ供給されるようにな

れている。さらに、コントローラ12には、シフト14が出力するシフトデータAA〔11:0〕のうち、第0乃至第4ビットで構成されるデータAA〔7:4〕が、その入力端子D〔3:0〕に供給されるようになされている。

【0072】コントローラ12は、そこに入力されるチップセレクト信号CS、ライト信号WR、およびオーバーライト信号OWから、その出力端子OE、CS、またはWRそれぞれから出力すべき信号（以下、適宜、出力端子OEから出力される信号をイネーブル信号OEという。また、出力端子CS、WRから出力される信号は、コントローラ12に入力されるチップセレクト信号CS、ライト信号WRにそれぞれ対応するので、これらの信号も、以下、適宜、それぞれチップセレクト信号CS、ライト信号WRという）を生成して出力するようになされている。さらに、コントローラ12は、データAA〔7:4〕に基づいて、変調データDATAの立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを抽出し、そのタイミングで、例えば、1クロックの間だけ、LレベルからHレベルになる立ち上がりエッジ信号RISEまたはFALLを、その出力端子RISEまたはFALLからそれぞれ出力するようになされている。

【0073】セクタ13は、例えば、16ビットのセクタで、そこには、マイコン11からオーバーライト信号OWとアドレス信号AB〔15:0〕が、その入力端子A〔B〕とB〔15:0〕それぞれに供給されるようになされている。さらに、セクタ13には、シフト14が出力するデータAA〔11:0〕のうち、第0乃至第4ビットおよび第8乃至第11ビットで構成されるデータAA〔3:0〕およびAA〔11:8〕を4ビット8ビットとし、マイコン11が出力するゾーンデータZ〔7:0〕を上位8ビットとする16ビットのデータ（このデータも、アドレス信号AB〔15:0〕と同様に、RAM15の15ビットのアドレスとるので、以下、適宜、アドレス信号AB〔15:0〕と表記する）が、その入力端子A〔15:0〕に供給されるようになされている。

【0074】セクタ13は、オーバーライト信号OWがLまたはHレベルのとき、アドレス信号AB〔15:0〕（またはAB〔15:0〕）を受け入れ、その出力端子C〔15:0〕から、アドレス信号ADR〔15:0〕として出力するようになされている。

【0075】シフト14は、例えば、12ビットのシフトで、そこには、変調データDATAとクロックCLKが、入力端子DIとCLKそれぞれに供給されるようになされている。シフト14は、12ビットのシフトを内蔵しており、クロックCLKに同期して、その出力端子LSBに、変調データDATAを抽出する。つまり、その出力端子LSBは、1クロックのタイミングで、例えば、1クロックの間だけ、LレベルからH

ている。シフト14が内蔵するレジスタの記憶値。即ち、12ビット単位から11ビットまでを1ビット単位でシフトする。第0乃至第3ビットAA「11:0」は、第4乃至第7ビットAA「7:4」および第8乃至第11ビットAA「11:8」に分割され、上述したように、第0乃至第3ビットAA「11:0」および第8乃至第11ビットAA「11:8」はセクタ13に供給され、第4乃至第7ビットAA「7:4」はコントローラ12に供給されるようになされている。

【0076】なお、変調ゲータAA「11:0」のうちの第3ビットAA「3:1」は、マルチハルス発生器16にも供給されるようになされている。

【0077】RAM15は、例えば、16ビットのアドレス空間を有し、8ビットのデータを記憶するRAMで、そこには、コントローラ12からチップセレクト信号CSまたはライト信号WRが、その入力端子CSまたはWRにそれぞれ供給されるようになされている。さらに、RAM15には、セクタ13からアドレス信号ADR「15:0」が、その入力端子A「15:0」に供給されるようになされている。また、RAM15のデータ端子DINには、マイコン11が出力するデータD「7:0」が供給されるようになされている。

【0078】RAM15は、チップセレクト信号CSがHレベルで、かつライト信号がHレベルのとき、マイコン11が出力するデータD「7:0」を、アドレス信号ADR「15:0」で表されるアドレスに記憶し、また、チップセレクト信号CSがHレベルで、かつライト信号がLレベルのとき、アドレス信号ADR「15:0」で表されるアドレスから、データD「7:0」を読み出し、ゲータDO「7:0」をして、その出力端子DOUT「7:0」から出力するようになされている。

【0079】マルチハルス発生器16には、シフト14から12ビットの変調ゲータAA「11:0」のうちの第3ビットAA「3:1」およびその入力端子IN DATAに供給され、また、マイコン11からのクロックCLKが、その入力端子CLKに供給されるようになされている。

【0080】マルチハルス発生器16は、変調ゲータの第3ビットAA「3:1」およびクロックCLKに基づいて、終端ハルスとなるゲータDATA1、ブーストハルスとなるゲータMP、および始端ハルスとなるゲータDATA2を生成し、それぞれを、その出力端子Q1、MP、Q2から出力するようになされている。

【0081】プログラマブル・デバイス17または18は、DEF19または20から供給される4ビットのゲータFALL_DATA「3:0」またはRISE_DATA「3:0」に基づいて、ゲータDATA1またはDATA2をそれぞれ終端ハルスまたは始端ハルスとして生成し、その出力端子OUT1から出力するようにな

れている。

【0082】DEF19または20は、RAM15からの出力データDO「7:0」およびコントローラ12からのDO「7:0」または12ビットDO「7:4」を、コントローラ12から供給される立ち上がりエッジ信号FALLまたは立ち上がりエッジ信号RISEのタイミングでラッチし、ゲータFALL_DATA「3:0」またはRISE_DATA「3:0」として、プログラマブル・デバイス17または18にそれぞれ供給するようになされている。

【0083】記録信号発生器21は、プログラマブル・デバイス17または18それぞれからの遅延ゲータDDATA1またはDDATA2、およびマルチハルス発生器16からのゲータMPを用いて論理演算を行うことで、14で説明したような記録ハルスを生成し、その出力端子RECから出力するようになされている。

【0084】ゲート回路22は、例えば、8ビットの3ステートのゲートで、RAM15から読み出されるゲータDO「7:0」を受信し、コントローラ12が出力するイネーブル信号OEが、LまたはHレベルのうちの、例えばHレベルである場合のみ、その受信したゲータDO「7:0」を、ゲータD「7:0」として、マイコン11に供給するようになされている。

【0085】以上のように構成される記録回路4では、マイコン11において、記録ハルスを構成する始端ハルスの遅延量xおよび終端ハルスの遅延量y（後述する）は、これらの遅延量により、記録ハルスを構成する始端ハルスまたは終端ハルスの立ち上がりまたは立ち下がりエッジの位置が変化され、これにより、それぞれのハルス幅が変化される。としてのゲータD「7:0」が、遅延量、即ち、例えば、ここで、ゲートごとに設定され、RAM15に供給されて記憶される（このような処理が行われるモードを、ゲータ設定モードという）。そして、マイコン11において（記録時）においては、ゲータDO「7:0」に基づいて連続的に生成された記録ハルスが生成される（このような処理が行われるモードを、ゲータハルスモードという）。

【0086】即ち、ゲータ設定モードでは、例えば、マイコン11は、チップセレクト信号CSおよびライト信号WRの両方をHレベルとし、ゲータライト信号OWをLレベルにする。

【0087】さらに、マイコン11は、ゲートごとに適した遅延量xまたはyに対応する4ビットのRISE_DATA「3:0」またはFALL_DATA「3:0」をそれぞれ設定し、RISE_DATA「3:0」またはFALL_DATA「3:0」を1ビット単位でラッチし、ゲータFALL_DATA「3:0」またはRISE_DATA「3:0」を生成する。

【0088】ここで、記録回路は、遅延量に対して対応したゲータ設定モードとするゲータハルスモードと、ゲ

ち。特に、前述したように、短いワークススペースに対しては、必要がある。

【0089】ここで、マイコン11では、ワークスペースの最適な遅延量によって、形成されるワークスペースの長さ（即ち、記録される変調データに相当したものが設定されるようになされている）

【0090】具体的に、例えば、変調データの中の、ある連続する12ビットに注目した場合に、その上位4ビットと下位4ビットの合計8ビットと、その変調データが記録されるゾーンとの両方に基いて、最適な遅延量としてのデータD「7:0」が求められる。

【0091】このデータD「7:0」は、マイコン11からRAM15に供給される。

【0092】なお、データD「7:0」は、例えば、あらかじめ実験などを行うことにより求めておき、例えばROM (Read Only Memory) などに記憶させておくようにするのが好ましい。この場合、マイコン11には、データ設定モード時に、そのROMから、データD「7:0」を読み出すようにすればよい。

【0093】マイコン11は、上述したように、変調データの中の、ある連続する12ビットに注目した場合に、その上位4ビットと下位4ビットの合計8ビットで構成されるデータAD1と、その変調データが記録されるゾーンとの両方に基いて、最適な遅延量としてのデータD「7:0」を得ると、8ビットのデータAD1を下位アドレスとし、また、ゾーンを表し、例えば8ビットのデータAD2を上位アドレスとして、16ビットのアドレス信号AB「15:0」を生成し、セレクト13に出力する。

【0094】上述したように、いまの場合、チャップセレクト信号OWは、Hレベルであるから、セレクト13においては、入力端子B「15:0」に与えられる。マイコン11からのアドレス信号AB「15:0」が選択され、アドレス信号ADR「15:0」として、RAM15に供給される。

【0095】コントローラ12は、Hレベルのチップセレクト信号CSおよびライト信号WRと、Lレベルのチャップセレクト信号OWを受信すると、Hレベルのチップセレクト信号CSおよびライト信号WRを、RAM15に出力する。

【0096】ここで、RAM15においては、アドレス信号ADR「15:0」が示すアドレス（データD「7:0」）が記憶される（書き込まれる）。

【0097】次に、図1に示されているRAM15には、ワークスペースの最適な遅延量によって、形成されるワークスペースの長さ（即ち、記録される変調データに相当したものが設定される各値のデータD「7:0」）が記憶される。

【0098】なお、RAM15に記憶されるデータD「7:0」は、正しいかどうかを確認する手段がない。こ

るアドレスADR「15:0」におけるゲータD「7:0」をRAM15から読み出す場合には、マイコン11は、チップセレクト信号CSをHレベルにし、ライト信号WRおよびチャップセレクト信号OWをLレベルにする。さらに、マイコン11は、アドレスAB「15:0」をセレクト13に出力する。この場合、コントローラ12は、Hレベルのチップセレクト信号CSと、Lレベルのライト信号WRを、RAM15に出力するとともに、Hレベルのイネーブル信号OEを、ゲート回路22に出力する。また、セレクト13は、マイコン11からのアドレスAB「15:0」を選択し、アドレス信号ADR「15:0」としてRAM15に出力する。

【0099】RAM15は、Hレベルのチップセレクト信号CS、Lレベルのライト信号WR、およびアドレス信号ADR「15:0」を受信すると、上述したように、アドレス信号ADR「15:0」に対応するアドレスから、データD「7:0」を読み出し、データDO「7:0」として、ゲート回路22に出力する。ゲート回路22は、上述したように、Hレベルのイネーブル信号OEを受信すると、RAM15からのデータをマイコン11に出力するから、これにより、RAM15から読み出されたデータDO「7:0」は、マイコン11に供給される。

【0100】次に、チャップセレクト時ににおいては、マイコン11は、チップセレクト信号CSおよびチャップセレクト信号OWをHレベルにし、ライト信号WRをLレベルにする。さらに、マイコン11は、セレクト13がアクセスしているゾーンを認識し、そのゾーンに対応するゾーンデータZ「7:0」を、セレクト13に供給する。

【0101】また、この場合、シフト14には、クロックCLKに同期した変調データDATAが供給される。シフト14は、クロックCLKのタイミングで、そこに供給される変調データDATAを一時的に記憶する12ビットのレジスタのLSBに記憶する。そして、そのレジスタの記憶値を読み出し、その結果得られる12ビット単位の変調データAA「11:0」を出力する。この12ビットの変調データAA「11:0」のうち、第0位（第3ビットAA「3:0」）および第8位（第11ビットAA「11:8」）はセレクト13に、第3ビットAA「3:0」はカウンタ4の発生器16に、第4位（第7ビットAA「7:4」）はコントローラ12に、それぞれ供給される。

【0102】次は、マイコン11に出力する変調データZ「7:0」を、シフト14に出力する変調データAA「3:0」およびAA「11:8」または1つ（16ビット）の変調データとして与えられ、図1に示すように、例えば、最上位のデータ、データAA「7:0」、変調データAA「3:0」、およびAA「11:8」の順で、シフト16のデータバス信号

AB'[15:0]が構成され、セクタ13の入力端
からA'[15:0]に供給される。

【0103】この場合、セクタ13では、データA
[7:4]が、セクタ13では、データA
[15:0]に供給されるアドレス信号AB'[15:
0]が選択され、アドレス信号ADR'[15:0]
として、RAM15に供給される。

【0104】一方、コントローラ12は、Hレベルのチ
ップセレクト信号CSと、Lレベルのライト信号WRを
受信すると、それらと同様のチップセレクト信号CSお
よびライト信号WRを、RAM15に出力する。

【0105】従って、この場合、RAM15において
は、アドレス信号ADR'[15:0]に対応するアドレ
スから、データD[7:0]が読み出され、データDO
[7:0]として出力される。即ち、この場合、変調デ
ータを記録するゾーン（線速度）に適した遅延量であ
って、その変調データに適したものに对应するデータDO
[7:0]が、RAM15から出力される。このデータ
DO[7:0]のうち、上立4ビットDO[7:4]は
DFF20に供給され、下立4ビットDO[3:0]は
DFF19に供給される。

【0106】また、コントローラ12は、変調データA
A[7:4]を受信すると、その変調データAA[7:
4]に基づいて、変調データの立ち上がりエッジおよび
立ち下がりエッジを検出する。即ち、本実施例では、変
調データは、上述したように、(1, 7) RLLとNR
Z1との組合せにより得られたものであるから、孤立し
た反転が存在しない。このため、変調データの中に立ち
上がりエッジがあると、シフト14において変調データ
がシフトされていく過程の中で、AA[7]=0, AA
[6]=0, AA[5]=1, AA[4]=1となる場
合が生ずる。また、変調データの中に立ち下がりエ
ッジがあると、シフト14において変調データがシフト
されていく過程の中で、AA[7]=1, AA[6]=
1, AA[5]=0, AA[4]=0となる場合が生ず
る。

【0107】そこで、コントローラ12は、AA[7]=
0, AA[6]=0, AA[5]=1, AA[4]=
1を検出すると、立ち上がりエッジを検出したとして、
立ち上がりエッジ信号RISEを出力する。また、コント
ローラ12は、AA[7]=1, AA[6]=1, A
A[5]=0, AA[4]=0を検出すると、立ち下がり
エッジを検出したとして、立ち下がりエッジ信号FALL
を出力する。

【0108】なお、変調データの最小反転幅が2でない
場合には、それに対応して、コントローラ12における
立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジの検出方法が
変更する必要がある。

【0109】立ち上がりエッジ信号RISEは、DFF19または20に

それぞれ出力される。DFF19または20は、立ち下
がりエッジ信号FALLまたは立ち上がりエッジ信号RI
SEのタイミングで、RAM15からデータD

[3:0]またはD[7:4]をラッチし、データFA
LL_DATA[3:0]またはRISE_DATA
[3:0]として、プログラマブルゲイレイライン17
または18にそれぞれ出力する。

【0110】一方、マルチパス発生器16は、シフト1
4からデータAA[3]を受調データとして受信し、そ
の変調データから、データDATA1, DATA2, M
Pを生成して、それぞれを、プログラマブルゲイレイ
ライン17, 18、記録信号発生器21に出力する。プロ
グラマブルゲイレイライン17または18では、DFF
19または20から供給される4ビットのデータFALL
_DATA[3:0]またはRISE_DATA
[3:0]にしたがって、データDATA1またはDA
TA2がそれぞれ所定量yまたはxだけ遅延され、遅延
データDDATA1またはDDATA2として、記録信
号発生器21に供給される。記録信号発生器21では、
プログラマブルゲイレイライン17または18それぞれ
からの遅延データDDATA1またはDDATA2、お
よびマルチパス発生器16からのデータMPに基づい
て、記録パルスが生成されて出力される。

【0111】ここで、実際の回路では、シフト14やR
AM15などの仕様（動作速度）によって、プログラマ
ブルゲイレイライン17または18に対して、変調デー
タの立ち上がりエッジまたは立ち上がりエッジに対応す
るデータDATA1またはDATA2が入力されるタイ
ミングと、データFALL_DATA[3:0]または
RISE_DATA[3:0]が入力されるタイ
ミングとの間にずれが生ずる場合がある。このような場合には、例えば、変調データAA[3]が入力されるマルチ
パス発生回路16の入力端にINDATAの前段に、
遅延回路が設けられるなどして、上述のタイミングずれ
を調整する必要がある。なお、これは、
その他、例えば、シフト14からマルチパス発生器1
6に供給する変調データAA[3]ではなく、AA
[2]やAA[4]に接続するなどの形により対応する
ことができる。

【0112】次に、図4は、図3のコントローラ12の
構成例を示している。

【0113】ANDゲート31には、変調データAA
[4]およびAA[5]が入力されるようになされてお
り、ここでは、両者がAND（論理積）演算され、A
NDゲート33の一方の入力端子に入力される。また、
ANDゲート33の他方入力端子には、NORゲート
35の出力が入力されるようになされており、ANDゲ
ート33では、ANDゲート31とNORゲート35
の出力がAND演算され、その演算結果（立ち上
がりエッジ信号FALL）が出力されている。NORゲート

35には、変調データAA〔6〕およびAA〔7〕が入力されるようになされており、そこでは、両者のNOR（論理和）が演算される。

【0114】従って、AA〔7〕=1、AA〔6〕=1、AA〔5〕=0、AA〔4〕=0のときのみ、ANDゲート33からは、レベル（1）の立ち下がりがコード信号FALLが出力される。

【0115】また、ANDゲート32には、変調データAA〔6〕およびAA〔7〕が入力されるようになされており、そこでは、両者のANDが演算され、ANDゲート34の一方の入力端子に供給される。また、ANDゲート34の他方の入力端子には、NORゲート36の出力が供給されるようになされており、ANDゲート34では、ANDゲート32とNORゲート36との出力のANDが演算され、その演算結果が、立ち上がりコード信号RISEとして出力される。NORゲート36には、変調データAA〔4〕およびAA〔5〕が供給されるようになされており、そこでは、両者のNORが演算される。

【0116】従って、AA〔7〕=0、AA〔6〕=0、AA〔5〕=1、AA〔4〕=1のときのみ、ANDゲート34からは、レベル（1）の立ち上がりコード信号RISEが出力される。

【0117】一方、マイコン11からのチップセレクト信号CSは、ORゲート38の一方の入力端子およびANDゲート39の一方の入力端子に、オーバーライト信号OWは、ORゲート38の他方の入力端子およびインバータ37に、ライト信号WRは、ANDゲート40の一方の入力端子に、それぞれ供給されるようになされている。

【0118】ORゲート38では、チップセレクト信号CSとオーバーライト信号OWとのOR（論理和）が演算され、その演算結果が、チップセレクト信号CSとして出力される。従って、クロック12が出力されるチップセレクト信号CSは、マイコン11に出力されるチップセレクト信号CSまたはオーバーライト信号OWのうちのいずれか一方がレベル（1）のときレベル（1）となり、その他のときはレベル（0）となる。

【0119】次に、インバータ37では、オーバーライト信号OWが反転され、ANDゲート39の他方の入力端子と、ANDゲート40の他方の入力端子に供給される。ANDゲート39では、チップセレクト信号CSと、インバータ37の出力とのANDが演算され、その演算結果が、オーバーライト信号OEとして出力される。従って、オーバーライト信号OEは、マイコン11に出力されるチップセレクト信号CSまたはオーバーライト信号OWがレベル（1）のときレベル（1）となり、それ以外のときはレベル（0）となる。

【0120】ANDゲート40では、インバータ37の出力と、ライト信号WRとのANDが演算され、その演

算結果が、ライト信号WRとして出力される。従って、クロック12が出力されるライト信号WRは、インバータ41に供給されるチップセレクト信号CSと、ライト信号WRがレベル（1）のときレベル（1）となり、それ以外のときはレベル（0）となる。

【0121】図5は、図3のマルチバブル発生器16の構成例を示している。

【0122】変調データAA〔3〕であるデータDATAは、DFF51に供給され、そこで、クロックCLKのタイミング（クロックCLKの、例えば、立ち上がりエッジのタイミングなど）でラッチされて、DFF52および53に供給される。また、DFF51は、ラッチしたデータDATAの反転出力（ \bar{Q} ）を、ANDゲート57の一方の入力端子に供給する。

【0123】DFF53は、インバータ55の出力のタイミング（インバータ55の出力の、例えば、立ち上がりエッジのタイミングなど）で、DFF51の出力をラッチするようになされており、また、インバータ55には、クロックCLKが供給されるようになされている。従って、DFF53では、後述するDFF52がラッチしたデータより半クロックだけ時間的に先行するデータがラッチされる。この半クロックだけ進んだデータは、データDATA1として出力される。

【0124】一方、DFF52では、DFF51の出力が、クロックCLKのタイミングでラッチされ、データDATA2として出力されるとともに、DFF54、ANDゲート56の一方の入力端子、およびANDゲート57の他方の入力端子に供給される。DFF54でも、DFF52の出力が、クロックCLKのタイミングでラッチされ、その反転出力が、ANDゲート56の他方の入力端子に供給される。

【0125】ANDゲート56では、DFF52の出力と、DFF54の反転出力とのANDが演算され、ORゲート58に供給される。また、ANDゲート57では、DFF51の反転出力と、DFF52の出力とのANDが演算され、これも、ORゲート58に供給される。

【0126】ORゲート58では、ANDゲート56および57の出力（他に、クロックCLK）が演算され、そこで、これらがORが演算され、その演算結果が、データMPとして出力される。

【0127】図6は、図3の読取信号発生器21の構成例を示している。

【0128】データ出力データ17は、インバータ18それぞれからデータDDATA1またはDDATA2として出力され、ANDゲート61に供給されるようになされており、ANDゲート61では、データDDATA1とDDATA2とのANDが演算され、ANDゲート62の一方の入力端子に供給される。ANDゲート62の他方の入力端子には、データMPが供給され、そ

ようになされており、ANDゲート62では、ANDゲート61の出力と、クロックMPとのANDが演算され、その演算結果が、図示したように出力される。

【0129】次に、図7および図8を参照して、図5のマルチパルス発生器16、プログラマブルゲインライン17、18、および記録信号発生器21の部分の処理について、さらに説明する。

【0130】なお、図7は、図5に示したマルチパルス発生器16、および図6に示した記録信号発生器21に、プログラマブルゲインライン17と18を加えて図示したものであり、図8は、その各部の信号の波形を示している。

【0131】マイコン11（図3）からのクロックCLK（図8（A））は、DFF51、52、54、インバータ55、ORゲート58に供給されている。また、変調データAA[3]は、DFF51に供給されており、このDFF51、さらには、DFF52、54において、クロックCLKの立ち上がりエッジのタイミングで、順次ラッチされる。

【0132】ここで、kを時間に依存する変数とし、DFF52のラッチ出力（Q）をDATA[k]と表すことにする。この場合、DFF51に供給される変調データAA[3]はデータDATA[k+2]と、DFF51のラッチ出力はデータDATA[k+1]と、DFF54のラッチ出力はデータDATA[k-1]と、それぞれ表すことができる。

【0133】一方、インバータ55では、クロックCLKが反転され、DFF53（DFF53のクロック端子）に供給される。DFF53の入力端子（D）には、DFF51のラッチ出力であるデータDATA[k+1]が供給されており、DFF53では、データDATA[k+1]が、反転されたクロックCLKの立ち上がりエッジのタイミングでラッチされる。

【0134】この結果、データDATA[k]が、例えば、図8（B）に示すような波形となるが、DFF53のラッチ出力としては、図8（D）に示すような、このデータDATA[k]より半クロックだけ進んだデータDATA[k+1/2]が得られる。

【0135】DFF52または53のラッチ出力であるデータDATA[k]またはDATA[k+1/2]は、プログラマブルゲインライン18または17に供給され、そこで、それぞれ微小量xまたはyが挿入される。これにより、データDATA[k]（図8（B））またはDATA[k+1/2]（図8（D））は、それぞれ、図8（C）または（E）に示すような直線データDATA[k]（図8におけるDDATA2）またはDDATA[k+1/2]（図8におけるDDATA1）となる。ここで、直線データDDATA[k+1/2]は、DDATA[k+1/2]は、いずれもANDゲート61に供給される。

【0136】ANDゲート61では、遅延データDDATA[k]（図8（C））およびDDATA[k+1/2]（図8（E））とANDが演算され、これにより、図8（F）に示すようなデータGATEが生成される。このゲート信号GATEは、ANDゲート62に供給される。

【0137】ここで、nM（nTの幅のHレベル）のデータDATA[k]に対しては、幅が（n-x+y）Tのゲート信号GATEが生成される。

【0138】一方、DFF54では、DFF52からのデータDATA[k]がラッチされることにより、それより1クロック遅れたデータDATA[k-1]とされ、その反転出力!DATA[k-1]（!は反転を表す）が、ANDゲート56の一方の入力端子に供給される。ANDゲート56の他方の入力端子には、DFF52のラッチ出力であるデータDATA[k]が供給されており、ANDゲート56では、データ!DATA[k-1]とDATA[k]とのANDが演算されることにより、図8（G）に示すように、データDATA[k]の始端をその始端とする、1クロック分のパルス幅を有する始端パルスTOP（この始端パルスTOPは、データDATA[k]の立ち上がりエッジ部分での微分値に相当する）が生成され、ORゲート58に供給される。

【0139】また、ANDゲート57には、DFF51から、データDATA[k+1]を反転した!DATA[k+1]データと、DFF52から、データDATA[k]とが供給されており、そこでは、データ!DATA[k+1]とDATA[k]とのANDが演算される。この結果、ANDゲート57では、図8（H）に示すように、データDATA[k]の終端をその終端とする、1クロック分のパルス幅を有する終端パルスEND（この終端パルスENDは、データDATA[k]の立ち下がりエッジ部分での微分値に相当する）が生成され、ORゲート58に供給される。

【0140】ORゲート58では、そこに供給されるクロックCLK（逆相パルス）（図8（A））、始端パルスTOP（図8（G））、および終端パルスEND（図8（H））のORが演算され、これにより、図8（I）に示すように、データ（データMP）が生成される。このデータMPは、ANDゲート62に供給される。

【0141】ANDゲート62では、ゲート信号GATE（図8（F））とデータMP（図8（I））とのANDが演算され、これにより、図8（J）に示すように、長さnTのデータが生成される記録パルスとして、式 $xS + (1.5 - x)M + (n - 2) \cdot (0.5S + 0.5M) + xM + (0.5 - x)S$ で表現される信号RECが生成される。

【0142】ここで、例えば、 $x = y = 0.5$ と仮定し、記録パルスは、式 $1.5M + (n - 2) \cdot (0.5S + 0.5M)$

0」、またはDEF19でラッチされた、RAM15から読み出されたデータDO「11:0」のうちの上位6ビット「DO「5:0」」が、それぞれ選択されて出力される。従って、セレクト71の出力は、遅延量xに対応するデータFALL「DATA「5:0」」として、プログラマブルディレイライン73に供給されるようになされている。

【0156】セレクト72も、セレクト71と同様に6ビットのセレクトで、そこには、マイコン11から、信号DL「TEST」と、データD「11:0」のうちの上位6ビット「11:6」が、その入力端子A/Bと、A「5:0」にそれぞれ供給されるようになされている。さらに、セレクト72の入力端子B「5:0」には、DEF20のラッチ出力が供給されるようになされている。そして、セレクト72は、セレクト71と同様に、信号DL「TEST」が、例えば1または0のとき、その入力端子A「5:0」またはB「5:0」への入力を選択し、その出力端子C「5:0」から出力するようになされている。従って、セレクト72においては、信号DL「TEST」が1または0のとき、マイコン11からのデータD「11:0」のうちの上位6ビット「11:6」、またはDEF20でラッチされた、RAM15から読み出されたデータDO「11:0」のうちの上位6ビットDO「11:6」が、それぞれ選択されて出力される。セレクト72の出力は、遅延量xに対応するデータRISE「DATA「5:0」」として、プログラマブルディレイライン74に供給されるようになされている。

【0157】プログラマブルディレイライン73または74は、プログラマブルディレイライン17または18と同様に、セレクト71または72から供給される6ビットのデータFALL「DATA「5:0」」またはRISE「DATA「5:0」」にしたがって、データDATA1またはDATA2をそれぞれ遅延量xまたはx/2だけ遅延し、遅延データDDATA1またはDDATA2からそれぞれ出力するようになされている。

【0158】さらに、プログラマブルディレイライン73、74には、マイコン11からの信号DL「TEST」、クロック信号CLKR、およびクロックCLKが供給されるようになされており、そこでは、後述するような固定処理が実行、その処理結果に対応するラックFLAG2、FLAG1が出力されるようになされている。

【0159】即ち、図10は、プログラマブルディレイライン73の構成例を示し、なお、図11は、プログラマブルディレイライン74の各部の信号の波形を示している。また、プログラマブルディレイライン74は、プログラマブルディレイライン73と同様に構成されるから、その説明は省略する。

【0160】DEF81の入力端子(D「11」)には、出力データD「11」が接続し、Q「1」が供給されるようになされている。

り、ここでは、マイコン11からのクロックCLK(図11(A))より、例えば、立ち上がりエッジのタイミングで、その入力端子(D「11」)にデータD「11」が供給され、DEF81「1」の出力(Q「1」)で、クロックCLKを2分周した信号REF「SIGNAL」(図11(B))が出力される。

【0161】即ち、クロックCLKのデューティ比は、一般には50%ではないため、DEF81においては、クロックCLKを2分周することで、デューティ比が50%の信号REF「SIGNAL」が生成される。

【0162】この信号REF「SIGNAL」は、単位遅延素子82およびORゲート83の一方の入力端子に供給される。

【0163】単位遅延素子(DCELL)82は、例えば、図12に示すように、インバータ(INV)を2段に直列接続して構成されており、そこでは、信号REF「SIGNAL」が僅かな時間だけ遅延され、ORゲート83の他方の入力端子に供給される。ORゲート83では、信号REF「SIGNAL」と、それを単位遅延素子82で僅かな時間だけ遅延したもののOR演算され、その演算結果が、セレクト84の入力端子Bに供給される。

【0164】セレクト84の入力端子Aには、マルチハルス発生器16からのデータDATA1(DI「IN」)が供給されており(プログラマブルディレイライン74については、データDATA2)。また、その入力端子A/Bには、マイコン11からの信号DL「TEST」が供給されている。セレクト84は、信号DL「TEST」が、例えば1または0のとき、入力端子AまたはBに供給されるデータDATA1(DI「IN」)またはORゲート83の出力を選択し、その出力端子Cから出力する。このセレクト84の出力は、遅延マトリクス85およびNORゲート87の一方の入力端子に供給される。

【0165】遅延マトリクス85は、例えば、図13に示すように、図12の単位遅延素子がマトリクス状に配置され、直列に接続されて構成されている。すなわち、図13の遅延マトリクス85は、63×(9+7)の単位遅延素子(マトリクス状に配置され)構成されており、その63×9単位遅延素子それぞれの出力が、その後の遅延マトリクス86に供給されている。すなわち、セレクト86には、遅延マトリクス85の最初の単位遅延素子に入力される前の信号も供給されている。従って、遅延マトリクス85の出力、セレクト86には、セレクト84の出力「SEL「1」」より、0乃至63の単位遅延素子でそれぞれ遅延した64の信号が供給される。

【0166】セレクト86には、遅延マトリクス85から64の信号が供給される他、セレクト71「(図9)のデータFALL「DATA「5:0」」と、DL「1「5:0」」が供給される。これは、プログラマブルディレイライン74においては、セレクト72のデータRISE

DATA[5:0]が供給される)。セクタ86は、セクタ71からのデータFALL_DATA

[5:0]にしたがって、遅延マトリクス85の64の信号のうち1つを選択し、その選択した信号を、マキシマス発生器16からのデータDATA1を、FALL_DATA[5:0]にしたがって遅延したデータDDATA1(DL_OUT)として出力する。

【0167】また、このデータDDATA1(DL_OUT)は、NORゲート87の他方の入力端子にも供給される。NORゲート87では、セクタ84の出力(SEL_IN)と、セクタ86からのデータDDATA1(DL_OUT)とのNOR(論理和の否定)が演算され、その演算結果NORが、RSFF(RSフリップフロップ)88のS端子に供給される。

【0168】RSFF88のR端子には、マイコン11からのクリア信号CLR(図11(F))が供給されており、ここでは、クリア信号CLRが0または1のとき、それぞれ、NORゲート87の出力がラッチされ、またはその内容(ラッチしている値)がクリアされて出力される。RSFF88の出力(Q)は、フラグFLAG1として、マイコン11に供給される。

【0169】従って、信号DL_TESTが1のとき、セクタ84では、ORゲート83の出力が選択され、遅延マトリクス85とNORゲート87に供給される。ここで、ORゲート83の出力は、信号REF_SIGNAL(図11(B))と、それを僅かに遅延した信号の論理和であるから、それは、図11(C)に示すように、信号REF_SIGNALの立ち上がりエッジを僅かに遅延したものとなる。

【0170】遅延マトリクス85では、セクタ84の出力を、0乃至63の単位遅延率でそれぞれ遅延した64の信号が出力され、セクタ86では、その64の信号のうち、データFALL_DATA[5:0](DSEL[5:0])に対応するものが選択され、その選択信号DL_OUTが、NORゲート87に供給される。

【0171】従って、信号REF_SIGNAL(図11(B))に対する、選択信号DL_OUT(セクタ84の出力)、0乃至63の単位遅延率でそれぞれ遅延した64の信号のうちの一つ(図11(D))の遅延量は、クロックCLKの周期Tより小であるとき、周期Tより大であるときは、図11(E)に示すように、NORゲート87の出力はHレベルになる。また、その遅延量が、クロックCLKの周期Tと一致しているとき、NORゲート87の出力はLレベルのままとなる(図11(E))。

【0172】NORゲート87の出力がHレベルの場合(図11(E))、クリア信号CLR(図11(F))が1(H)になると、RSFF88の出力でフラグFLAG1が1となる(図11(G))。

た、NORゲート87の出力がLレベルのままである場合(図11(E))、クリア信号CLR(図11(F))が1(H)になると、RSFF88の出力でフラグFLAG1が0(L)レベルのままとなる(図11(G))。

【0173】以上から、信号DL_TESTを0とするとともに、クリア信号CLRを1として、RSFF88をリセットし、データFALL_DATA[5:0](DSEL[5:0])、即ち、セクタ86で選択する信号を変化させ、クリア信号CLRを0にし、その

後、信号DL_TESTを1にすることを繰り返すことにより、フラグFLAG1が0のままとなる場合のデータFALL_DATA[5:0](DSEL[5:0])が得られ、これが、1クロック分の遅延(時間Tの遅延)に必要な単位遅延率の段数に対応する値ということになる。

【0174】このように、図10のプログラマブルディスプレイ73によれば、1クロック分の遅延に必要な単位遅延率(ここでは、図12に示したようにインバータで構成される)の段数を測定することができる。

【0175】ここで、信号DL_TESTを1にした場合、図9のセクタ71では、上述したように、マイコン11からのデータD[11:0]のうちの上位6ビットD[5:0]が選択され、データFALL_DATA[5:0](DSEL[5:0])として、プログラマブルディスプレイ73に供給される。従って、マイコン11は、フラグFLAG1を監視しながら、上述したように、信号DL_TESTおよびクリア信号CLRを変化させるとともに、データD[11:0]を変化させることで、1クロック分の遅延に対応するデータFALL_DATA[5:0]を認識することができ、その認識結果に基づいて、RAM15に、適切な値のデータを記憶させることができる。

【0176】一方、図8aを形成する場合においては、マイコン11は信号DL_TESTを0とすることで、図9のセクタ71において、上述したように、DEF19の出力が選択され、これにより、RAM15から読み出されたデータDO[11:0]のうちの下位6ビットDO[5:0]が、データFALL_DATA[5:0](DSEL[5:0])として、プログラマブルディスプレイ73に供給される。この場合、プログラマブルディスプレイ73では、セクタ84(図10)において、マキシマス発生器16では、データDATA1(DL_IN)が選択され、遅延マトリクス85に供給される。そして、セクタ86では、データFALL_DATA[5:0](DSEL[5:0])に対応して、マキシマス発生器16のデータDATA1(DL_IN)が、0乃至63の単位遅延率でそれぞれ遅延した64の信号のうちの一つが選択され、それが、データDDATA1(DL_OUT)

T)として出力される。

【0177】以上のように、プログラマブルゲインレイアウト3(74)によれば、1クロック分の遅延に必要な単位遅延素子の段数を調整することができ、記録回路4を1チップ化した場合には、CMOSプロセスの温度や、速度、さらには電源電圧などの種々の要因によって、1つの単位遅延素子の遅延時間が変動したとしても、その変動に対応して、RAM15に記憶させるデータD[11:0]を書き換えることで、対処可能となる。

【0178】なお、上述のような1クロック分の遅延に必要な単位遅延素子の段数の測定と、その測定結果に対応するデータへのRAM15の書き換えは、例えば、システムの電源投入時や、あるいは、電源投入後に定期的に行うようにすることが可能である。

【0179】また、以上のようなプログラマブルゲインレイアウト3(74)については、本件出願人が先に出版した、例えば、特願平7-244963号などに、その詳細が開示されている。

【0180】以上、本発明を、相変化ディスクを駆動するディスクドライブに適用した場合について説明したが、本発明は、例えば、カード形状などの、ディスク形状以外の記録媒体を駆動する装置にも適用可能である。さらに、本発明の適用範囲は、相変化による記録や、MC-AV方式による記録などに限定されるものではない。

【0181】なお、本実施例においては、遅延量xとyを、その値を同一にして変化させるようにしたが、遅延量xとyは、同一である必要はない。

【0182】また、本実施例では、プログラマブルゲインレイアウト17において、DEF53(図7)で得られた半クロック分の時間的に先行するデータDATA1を遅延させるようにしたが、DEF53では、1クロック分は時間的に先行するゲータを生成し、プログラマブルゲインレイアウト17において、このゲータを遅延させるようにすることも可能である。この場合、長さnTのマークに対応する記録パルスは、式 $xS + (1.5 - x)M + (n - 3) \cdot (0.5S + 0.5M) + 0.5S + yM + (1.0 - y)S$ で表されることとなる。

【0183】

【発明の効果】請求項1に記載のデータ記録装置および請求項5に記載のデータ記録方法によれば、記録パルスの始端パルス位置を変化させることにより、そのパルス幅が変化されるとともに、終端パルスの終端パルス位置を変化させることにより、そのパルス幅が変化される。従って、例えば、線速度などに対応した記録補償を容易に施すことが可能となる。

【0184】請求項6に記載の記録媒体には、始端パルス位置と、その位置が変化されることにより、そのパルス幅が変化され、また、終端パルスの終端パルス位置が変化されることにより、そのパルス幅が変化された

記録パルスにしたがってマークとスペースが形成されている。従って、例えば、高密度記録および高速度記録が容易に可能となる。

【0185】請求項7に記載のデータ記録装置によれば、長さnTのマークに対応する記録パルスが、式 $xS + (1.5 - x)M + (n - 2) \cdot (0.5S + 0.5M) + yM + (0.5 - y)S$ 、または式 $xS + (1.5 - x)M + (n - 3) \cdot (0.5S + 0.5M) + 0.5S + yM + (1.0 - y)S$ で表され、この記録パルスにしたがって記録が行われる。従って、例えば、線速度などに対応した記録補償を容易に施すことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用したディスクドライブの一実施例の構成を示すブロック図である。

【図2】図1の記録回路4における記録補償方法を説明するための寸である。

【図3】図1の記録回路4の構成例を示すブロック図である。

20 【図4】図3のコントローラ12の構成例を示す回路図である。

【図5】図3のマルチパルス発生器16の構成例を示す回路図である。

【図6】図3の記録信号発生器21の構成例を示す回路図である。

【図7】図3のマルチパルス発生器16、プログラマブルゲインレイアウト17、18、および記録信号発生器21の構成例を示すブロック図である。

30 【図8】図7のマルチパルス発生器16、プログラマブルゲインレイアウト17、18、および記録信号発生器21の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図9】図1の記録回路4の他の構成例を示すブロック図である。

【図10】図9のプログラマブルゲインレイアウト17、18の構成例を示すブロック図である。

【図11】図10のプログラマブルゲインレイアウト17、18の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図12】図10の単位遅延素子82の構成例を示す回路図である。

40 【図13】図10の遅延クロック85の構成例を示すブロック図である。

【図14】相変化ディスクの記録原理を説明するための図である。

【図15】タイミングチャートを示すための図である。

【図16】図8の記録補償方法を説明するための図である。


【図17】図8の記録補償を行う回路11の構成例を示すブロック図である。

50 【符号の説明】


1 ディスク、2 スピンドルモータ、3 ピックアップ、4 記録回路、5 再生回路、11 マイクロプロセッサ、12 コントローラ、13 カウンタ、14 レジスタ、15 RAM、16 アナログ変換器、17、18 プログラムメモリライン、19、20 DFF、21 記録信号発生器、22 ゲート回路、31乃至34 ANDゲート、35、36 NORゲート、37 インバータ(NOTゲート)、38 ORゲート、39、40 A

NDゲート、51乃至54 DFF、55 インバータ、56、57 ANDゲート、58 ORゲート、61、62 ANDゲート、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81 DFF、82 単位遅延素子、83 ORゲート、84 セレクタ、85 遅延マトリクス、86 セレクタ、87 NORゲート、88 RS


【図1】




【図6】




【図2】



【図12】




【図5】




マルチパルス発生器16

【43】



記録回路4

【図14】




FCOUT = D[0] & D[1] & !D[2] & !D[3]
 RCOUT = !D[0] & !D[1] & D[2] & D[3]

OEOUT = CSIN & !OWIN
 CSOUT = CSIN | CWIN
 WROUT = WRIN & !OWIN


コントローラ 12

【図14】




相変化ディスクの記録原理

【図15】




ダイレクト・オーバーライト


【図17】




【図8】




【図10】




【図11】




記錄回路 4



【図15】



【図16】



【図17】

